

AMP2B

AMP2B est un amplificateur numérique de taille compacte (classe D) avec 3 entrées commutables (2 entrées ligne commutables & 1 entrée MIC symétrique avec tension d'alimentation) qui prend en charge le contrôle EQ et le mixage MIC. Avec 2x20W@40hm comme sortie par défaut, il peut être commuté à 1x40W@80hm par connexion bridge. L'amplificateur dispose également d'une alimentation fantôme 48V. La sortie Loop niveau Ligne permet de cascader AMP2B en RS232 via la roue codeuse, qui identifie les différents appareils. **IR.AMP2B fourni**



- 2 entrées audio analogique commutables
- Entrée MIC 3-niveaux (Ligne, 48V, MIC) avec fonction de mixage
- Modes Stéréo, Dual mono & Bridge sélectionnables en sortie
- Volume/Bass/Treble/Auto Noise Gate pilotables via boutons face avant, RS232, Infrarouge (télécommande IR.AMP2B fourni)
- Loop sortie Ligne pour cascader vers un autre AMP2B
- Verrouillage alimentation via vis captive 4pts
- Temps de commutation rapide
- Possibilité de raccorder un micro 48V ou une ligne
- Sortie double pour déporter le signal sur plusieurs amplis
- Fanless : Fonction Noisegate sur entrée MIC pour empêcher le bruit
- Class-D : ne consomme pas quand on ne l'utilise pas
- Installation facile grâce aux pattes de fixation existantes

Entrées	1 x MIC (Connecteur Phoenix 3pts vis captive) 2 x stéréo (L+R RCA, Jack 3.5mm), >10KΩ
Sorties	1 x Ampli (Connecteur 4pts vis captive), 4~8Ω 1 x Loop Stéréo (Jack 3.5mm), 50Ω
Freq. Réponse	20Hz~20KHz
TRMC	>70dB@20Hz ~ 20KHz
SNR	80dB (max)
Bande Passante	20Hz~25KHz
THD+Bruit	<1% @1KHz, 0.3%@20KHz (nom.)
Voltage Gain	32dB
Alimentation	2x20W@4Ω / 1x40W@8Ω bridge
Dimensions	L 96 x H 38 x P 87 (mm)

